



リチウムイオンバッテリー LT2F2200 取扱説明書

注意：

- 製品をご使用前に必ず本書をお読みください。
- 本書はいつでも活用できるように大切に保管してください。

このたびはリチウムイオンバッテリー LT2F2200をお買い上げいただきありがとうございます。

性能を十分に発揮させ、しかも安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめ下さい。
- 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容は万全を期して作成していますが、万一不明の点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら弊社までご連絡下さい。
- お客様が機器を使用した結果につきましては、責任を負いかねる場合がございますのでご了承下さい。

LT2F2200対応機器および充電器について

このLT2F2200リチウムイオンバッテリーはLT2F2200が指定されているR/C送信機専用です。その他の機器には使用しないでください。また、充電するときは弊社製リチウムイオンバッテリー充電器LBC-1D5を必ず使用してください。

■安全上の注意（必ずお守りください）

本説明書では、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を図記号とともに記載しています。図記号の意味は次のようになっています。図記号の内容をよく理解してから本文をお読みください。

- いつも安全に製品をお使いいただくために、以下の表示のある注意事項は特にご注意ください。

表示の意味

△危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が死にまたは重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される場合

△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される場合、または軽傷、物的損害が発生する可能性が高い場合。

△注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が重傷を負う可能性は少ないが、傷害を負う危険が想定される場合、ならびに物的損害のみが発生が想定される場合。

⊘：禁止事項

❗：必ず実行する事項

△危険

- 下記の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、火災・発火・発熱・破裂・漏液・感電等の原因となります。

- ❗ 充電は必ず専用の充電器（LBC-1D5）で充電してください。
- ⊘ 電池の＋端子を金属等でショートさせないでください。
- ⊘ 電池を水・雨水・海水・ペットの尿等でぬらさないでください。ぬれた電池は充電したり、使用しないでください。
- ⊘ 電池を火中に投下したり、火に近づけたりしないでください。
- ⊘ 直射日光下や車のダッシュボードやストープのそば等高温になる場所で使用・充電・保管をしないでください。
- ⊘ 電池にハンダ付けしたり、修理・変形・改造・分解をしないでください。
- ❗ 電池は乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
- ❗ 電池の液が目に入った場合は、こすらず、すぐ水道水等のきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。失明の原因となります。
- ⊘ 電池の＋を逆に充電しないでください。電池が充電器にうまく入らない場合は、無理に押し込まないでください。

△警告

- ⊘ 電池に強い衝撃を与えたり、投げつけたり、傷をつけないでください。火災・発火・発熱・破裂・漏液の原因となります。
- ⊘ 漏液・変色・変形・発熱・異臭・その他の異常を見つけたときは、機器あるいは充電器より取り外し使用しないでください。そのままご使用になりますと、火災・発火・発熱・破裂の原因となります。
- ⊘ 電子レンジや高压容器に入れないでください。電池の漏液・発火・発熱・破裂の原因となります。
- ❗ 電池が漏液したり、異臭がするときはただちに火気より遠ざけてください。漏液した電解液に引火し、発煙、発火、破裂の原因となります。
- ❗ 電池の液が皮膚・衣類へ付着したときは、ただちに水道水等のきれいな水で洗い流してください。医師に相談してください。皮膚傷害をおこす原因となります。
- ❗ 3時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。火災・発火・発熱・破裂の原因となります。（標準充電時間：2時間30分）
- ❗ 電池をリサイクルまたは廃棄するときは全ての端子部をセロテープ等で貼り、絶縁してください。ショートすると発火・発熱・破裂の原因となります。リサイクルする場合はお近くのリサイクル協力店へお持ちください。廃棄する場合はお住まいの自治体の規則に従い正しく廃棄してください。

△注意

- ⊘ LT2F2200リチウムイオン電池はLT2F2200が指定されているR/C送信機専用です。他の機器に使用しないでください。
- ⊘ 送信機を長時間使用した後は、電池が熱くなる場合がありますので、すぐに取り出さないでください。やけどの原因となります。
- ⊘ 湿気やほこりの多い場所、高温の場所には保管しないでください。故障の原因となります。
- ⊘ ぐらついた台の上や、傾いたところ等、不安定な場所に置かないでください。落下して、故障やけが等の原因となります。
- ⊘ 極端に寒いところや暑いところでの充電はやめてください。十分に充電するためには、周囲温度が10℃～30℃が最適です。電池性能低下の原因となります。

■使用上の注意

●お買い上げ時の電池について


電池は未使用時も自己放電します。お買い上げの電池は必ず充電してからご使用ください。また、長時間ご使用にならなかった電池も必ず再充電してからご使用ください。

充電のしかたについては専用充電器LBC-1D5の取扱説明書をお読みください。

●電池の取り扱いについて

電池端子は直接手で触れないでください。

ご使用前に電池の端子が汚れていないことを確認してください。汚れていると接触不良により充電が正常にできなかったり、使用時間が短くなる原因となります。



●お手入れのしかた

汚れは乾いた柔らかい布で拭いてください。ぬれた雑巾等で拭くと故障の原因となります。また、アルコール・シンナー・ベンジン等の溶剤または洗剤等で拭いたりしないでください。

●使用温度について

低温になるほど使用時間が短くなります。低温の場所での使用時は充電した予備の電池を準備してください。

●持ち運び・保管時の注意

保管の際、電池を充電器や送信機に取り付けたままにしておくと、電源OFF状態でも少量の電流が流れ続け電池の性能劣化の原因となります。ご使用にならないときは湿気の少ない15℃～25℃くらいの涼しい場所で保管してください。持ち運び・保管の際は＋電極端子がショートしないように、バッグや引き出し等にアクセサリ等金属類と一緒にに入れて保管したり持ち運んだりするのはおやめください。発火・発熱・破裂・漏液の原因になり危険です。

●充電電池の寿命について

電池は充放電を繰り返すことにより性能が徐々に劣化します。使用時間が著しく短くなったら交換時期です。使用条件にもよりますが、約300回の充放電で電池容量が半減します。

●不要になった電池のリサイクルについて

このマークは小型充電式電池の再利用を目的として制定されたリサイクルマークです。充電式電池に用いられる希少な資源を有効に活用するためにリサイクルにご協力ください。電池は「充電式電池リサイクル協力店くらぶ」加入の電気店またはスーパー等に設置のリサイクルボックスで回収しています。

詳しくは社団法人電池工業会ホームページ、<http://www.bai.or.jp/recycle/> をご覧ください。

なおご不要の電池は必ず＋極と－極をセロテープ等で絶縁してからリサイクルボックスに入れてください。

●充電済み表示器について

電池を充電器から取外すと、電池裏面に取り付けられた表示器がスライドして、緑マークが表示されます。これは充電済みの電池であることを示します。電池を使用後は緑マークが隠れます。目安としてご使用ください。



[LT2F2200規格]（仕様・規格は技術開発に伴い予告なく変更することがあります。）

- 形式：充電式リチウムイオン電池
- 公称電圧：DC7.4V
- 公称容量：2200mAh
- 充放電回数：約300回（使用する条件により異なります。）
- 使用周囲温度：0℃～40℃（充電）
-10℃～60℃（動作時）
-20℃～30℃（保存時）
- 寸法：約38mm（幅）×70mm（奥行き）×20mm（高さ）
- 重量：約103g

- 本製品は安全上、分解できない構造となっているため、修理はできません。
- 本製品に関するお問い合わせは、弊社ラジコンサービスセンターまでご連絡ください。